

企業防災に
「電気」の備えを

BCP対策におすすめの
超大容量モデルが続々登場!

Jackery
Solar Generator



リン酸鉄リチウムイオン電池により10年間使える長寿命を実現。最大24kWhまで拡張できるので (JE-2000Cのみ) 企業・法人のBCP対策にも最適。軽量の三元系リチウムイオン電池だから簡単に持ち運べる。世界販売台数300万台を突破、有名メディア200社以上が推奨する「業界トップセラーのブランド」です。「Proシリーズ」は本体の高速充電 (コンセントから約2時間)、長寿命 (サイクル数1000~2000回) を実現。

最大24kWhまで拡張

Jackery ポータブル電源

2000 Plus



¥285,000 (税込)

最大5kWhまで拡張

Jackery ポータブル電源

1000 Plus



¥168,000 (税込)

シリーズ最大容量

Jackery ポータブル電源

3000 Pro



¥427,400 (税込)

たっぷり大容量

Jackery ポータブル電源

2000 Pro



¥256,300 (税込)

高出力対応

Jackery ポータブル電源

1500 Pro



¥185,100 (税込)

高速充電対応

Jackery ポータブル電源

1000 Pro



¥140,600 (税込)

■主な仕様 (ポータブル電源)

商品名	Jackery ポータブル電源 2000 Plus	Jackery ポータブル電源 1000 Plus
型番	JE-2000C	JE-1000C
UPCコード	810105522167	810105522204
充電地タイプ	リン酸鉄リチウムイオン電池	リン酸鉄リチウムイオン電池
容量	638,400mAh/2042Wh	395,200mAh / 1264.64Wh
定格出力 (瞬間最大出力)	3000W (6000W)	2000W (4000W)
サイズ	475×352×370 mm	355×265×253mm
重量	27.9kg	14.5kg
充電方式	AC、シガーソケット、ソーラーパネル	AC、シガーソケット、ソーラーパネル
アプリ対応	○	○
拡張バッテリー	5台 (並列接続時は10台まで接続可)	3台
AC100Vコンセント	5口 (純正弦波) 50/60Hz	3口 (純正弦波) 50/60Hz
シガーソケット出力	1口	1口
USB出力	USB-A (QC3.0) : 2口 USB-C: 2口	USB-A: 2口 (1口はQC3.0対応) USB-C: 2口
DC入力	11-17.5V=8A, 2ポート電流制限 8A; 17.5-60V (動作電圧)=12A, 2ポート電流制限 24A, 合計 1400W	12-60V (動作電圧)=11A, 2ポート電流制限 22A 合計 800W
充電時間 (AC充電ケーブル使用時)	2時間	1.7時間
充電時間 (シガーソケット使用時)	25時間	7時間
動作温度	-10~45°C	-10~45°C
保証期間	3年+延長保証 2年	3年+延長保証 2年
サイクル数	4000回 (4000サイクル使用後も初期容量の70%以上を維持)	4000回 (4000サイクル使用後も初期容量の70%以上を維持)
その他同梱製品	車載充電用シガーアダプター AC充電ケーブル 取扱説明書 保証案内書 トランスジャック (DC7909→DC8020)×2 収納ポーチ	車載充電用シガーアダプター AC充電ケーブル 取扱説明書 保証案内書 トランスジャック (DC7909→DC8020)×2 収納ポーチ

Jackery ポータブル電源 3000 Pro	Jackery ポータブル電源 2000 Pro	Jackery ポータブル電源 1500 Pro	Jackery ポータブル電源 1000 Pro
JE-3000A	JE-2000A	JE-1500B	JE-1000B
810105522594	850027220987	810105521818	854275007178
三元系リチウムイオン充電電池	三元系リチウムイオン充電電池	三元系リチウムイオン充電電池	三元系リチウムイオン充電電池
840,000mAh/3024Wh	600,000mAh/2160Wh	420,000mAh/1512Wh	278,400mAh / 1002Wh
3000W (6000W)	2200W (4400W)	1800W (3600W)	1000W (2000W)
473×359×373mm	384×269×307.5mm	384×269×307.5mm	340×262×255mm
29kg	19.5kg	17kg	11.5kg
AC、シガーソケット、ソーラーパネル	AC、シガーソケット、ソーラーパネル	AC、シガーソケット、ソーラーパネル	AC、シガーソケット、ソーラーパネル
○	—	—	—
—	—	—	—
5口 (純正弦波) 50/60Hz	3口 (純正弦波) 50/60Hz	3口 (純正弦波) 50/60Hz	3口 (純正弦波) 50/60Hz
1口	1口	1口	1口
USB-A (QC3.0) : 2口 USB-C: 2口	USB-A (QC3.0) : 2口 USB-C: 2口	USB-A (QC3.0) : 2口 USB-C: 2口	USB-A (QC3.0) : 2口 USB-C: 2口
11V-17.5V (動作電圧) / 8A Max Double to 8A Max	11-17.5V/8A, 2ポート電流制限 8A 17.5-60V/12A, 2ポート電流制限 24A	11-17.5V (動作電圧)=8A, 2ポート電流制限 8A; 17.5-60V (動作電圧)=12A,2 ポート電流制限 24A, 合計 1400W	12-17.5V/8A, 2ポート制限 16A 17.5-60V/11A, 2ポート制限 22A
2.8時間	2時間	2時間	1.8時間
35時間	24時間	16.5時間	12時間
-20~45°C	-10~40°C	-10~45°C	-10~40°C
3年+延長保証 2年	3年+延長保証 2年	3年+延長保証 2年	3年+延長保証 2年
2000回 (2000サイクル使用後も初期容量の 80%以上を維持)	1000回 (1000サイクル使用後も初期容量の 80%以上を維持)	2000回 (2000サイクル使用後も初期容量の 70%以上を維持)	1000回 (1000サイクル使用後も初期容量の 80%以上を維持)
車載充電用シガーアダプター AC充電ケーブル トランスジャック (DC7909→DC8020)×2 取扱説明書 保証案内書 収納ポーチ	車載充電用シガーアダプター AC充電ケーブル 取扱説明書 保証案内書	車載充電用シガーアダプター AC充電ケーブル トランスジャック (DC7909→DC8020)×2 取扱説明書 保証案内書 収納ポーチ	車載充電用シガーアダプター AC充電ケーブル 取扱説明書 保証案内書 トランスジャック 収納ポーチ

*ACアダプターに関して電気用品安全法 (PSEマーク) を取得しております。